

# Plaatsen LED-Profiel

- Verwijder het afdekplaatje bovenaan het LED-profiel.
- Verwijder de stelschroef onderaan het LED-profiel.
- Schuif de twee aluminium strips en de plexi strip uit het profiel.
- Boor een gaatje  $\varnothing$  4mm boven en onder de LED-strip.
- Plaats het LED-profiel op de paal en schroef vast met de bijgeleverde RVS schroeven in de geboorde gaatjes.

Let er op dat je onderaan min. 12 cm. vrij hebt om de elektrische verbinding te maken.  
Kort indien nodig het LED-profiel onderaan af.

Indien je de elektrische verbinding kan maken vòòr het monteren van de LED-strip,  
dan moet je onderaan geen 12 cm. vrijhouden.

- Schuif de T-connector onderaan uit het Led-profiel en maak de verbinding (zie foto) (gebruik kabel 2x1,5. De bruine kabel is de "+" en wit is "-") vervang indien nodig de joints in de T-connector door de bijgeleverde dunnere versie.
- Schuif de aluminium, en plexi strip op hun plaats en plaats het afdekplaatje terug.
- Schuif de T-connector onderaan in het Led-profiel.
- Schuif de aluminium, en plexi strip tot tegen het afdekplaatje en zet zachtjes vast met de stelschroef.

**Zet de tranfo steeds binnen in de woning. Gebruik buiten enkel laagspanning!**

Transfo: 24V DC . 15 watt per ledstrip

